

AMPLIFICATEUR-MÉLANGEUR 240W 3 ZONES

Réf. 18843



Présentation du RONDSON AM-240-VZ

Cet amplificateur-mélangeur mixte audio d'une puissance de 240W offre des sorties haut-parleurs 100 V, 70 V ainsi que 4 et 8 ohms (en basse impédance).

- 3 entrées MIC XLR avec alimentation fantôme 24 V commutable ;

- bornier de priorité micro ;

- 2 entrées RCA : AUX/CD/TUNER ;

- 1 sortie RCA : REC OUT.

Marque : RONDSON | **Modèle :** AM-240-VZ | [Plus d'informations](#)



Description du AM-240-VZ, AMPLI PUBLIC ADDRESS RONDSON

Cet ampli mélangeur combine **deux types d'alimentation** d'enceintes pour s'adapter au plus près de vos besoins en Public Address.

Pratique, vous en aurez l'utilité pour toutes les prestations nomades, les concerts, les soirées, les animations, les setups en clubs, les bars et les restaurants.

De taille à alimenter des **enceintes sur plusieurs dizaines de mètres** sans perte de tension sur la ligne, vous avez également le bénéfice d'un prix très compétitif pour **un matériel de très**

Tel: +44 7466 509319 - contact@kalan-engineering.com - www.kalan-engineering.com

bonne longévité.

Cet amplificateur multizones offre 5 entrées sur 3 zones distinctes, des **sorties hauts-parleurs en 100 V**, mais également **en 4 et 8 ohms** (basse impédance). Très complet et innovant, vous avez la possibilité de délivrer une **grande puissance audio** et de **restituer votre musique** de la manière la plus qualitative qui soit.

Caractéristiques techniques :

- Désignation : AM-240-VZ
- Type: amplificateur-mélangeur mixte
- Alimentation : AC 110V/240 V – 50/60 Hz DC 24V
- Puissance de sortie : 240 W RMS
- Sorties HP : 4 - 8 ohms / 70V – 100V
- Sortie Ligne : 1 V, 600 ohms
- Entrées/sensibilité :
 - . MIC : -50 dBV
 - . LINE : -16 dB
 - . AUX : -20 dBV
 - . CD : -6 dBV
 - . TUNER : -12 dBV
- Bande passante :
 - . AUX : 50 Hz – 20 000 Hz (+/- 3 dB)
 - . MIC : 120 Hz – 12 000 Hz (+/- 3 dB)
 - . CD/TUNER/CASS/AUX/LINE : 60 Hz – 15 000 Hz (+/- 3 dB)
- Distorsion harmonique totale : < 1 %
- Rapport Signal/Bruit MIC : > 65 dB et AUX/CD/TUNER/LINE : > 75 dB
- Réglages de Tonalité Graves : +/- 10 dB à 100 Hz
- Aigus : +/- 10 dB à 10 000 Hz
- Refroidissement : ventilateur
- Consommation : 460 W
- Alimentation fantôme : +24 V commutable
- Protection : protection thermique, surcharge et court-circuit
- Dimensions (L x P x h) : 420 x 320 x 88 mm
- Poids : 10,8 kg

<https://www.levenly.com/fr/a/18843/rondson-am-240-vz.html>